HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SL-310TM

d)Tính tổng số tiền (bao gồm thuế) đối với nhiều mặt hàng có giá khác nhau, cùng chịu một mức thuế, tổng số tiền thuế?

Ví dụ: Khách hàng mua 3 sản phẩm có giá bán chưa thuế V.A.T là 50$, 150$, 152$, số hàng này chịu cùng mức thuế V.A.T là 5%, tính tổng số tiền khách hàng phải trả và tổng số tiền thuế của 3 sản phẩm?

B1: **Nhập tỷ lệ thuế** (cách thiết lập nhưrên)

B2: AC 5 0 + 1 5 0 + 1 5 2 =

B3: TAX+ (số tiề n khách hà ng phải trả bao gồ m thuế "=369.6"

B4: TAX+ (tiề n thuế " = 17.6")

e)Tổng 2 mặt hàng: 1 mặt hàng chịu thuế, 1 mặt hàng không chịu thuế

Ví dụ: Khách hàng mua hai sản phẩm, sản phẩm A có giá chưa thuế V.A.T là 12$ (chịu thuế V.A.T là 5%), sản phẩm B có giá chưa thuế V.A.T là 5$ (chịu thuế V.A.T là 0%). Tính tổng số tiền khách hàng phải trả?

B1: AC 1 2 TAX+ (=12.6)

B2: + 5 = (=17.6)

6.TÍNH TOÁN CHI PHÍ, LỢI NHUẬN, GIÁ BÁN

Chức năng:

-Tính giá giá vốn (chi phí) khi biết giá bán và lợi nhuận

-Tính giá bán khi biết giá vốn (chi phí) và lợi nhuận

-Tính lợi nhuận khi biết giá vốn (chi phia) và giá bán

Dấu hiệu nhận biết: Gồm các phím COST SELL MAR

Cách thao tác trên máy:

Ví dụ 1: Biết chi phí (giá vốn) mua vào của sản phẩm A là $1578, giá bán sản phẩm A là $1982, tính tỷ lệ lợi nhuận và mức lợi nhuận là bao nhiêu?

B1: AC 1 5 7 8 COST

B2: 1 9 8 2 SELL (=20.38%)

B3: MAR (= 404)

Ví dụ 2: Biết giá vốn một mặt hàng là $120, Lợi nhuận mong muốn đạt được bằng 40% giá bán. Hỏi mức lợi nhuận là bao nhiêu?, Giá bán là bao nhiêu?

B1: AC 1 2 0 COST

B2: 4 0 MAR MAR (=80)

B3: SELL (= 200)

Ví dụ 3: Biết giá bán là $150, lợi nhuận bằng 30% giá bán, hỏi chi phí (giá vốn)?

B1: AC 1 5 0 SELL

B2: 3 0 MAR (Chi phí =105)

B3: MAR (tiề n lợ i = 45)

2.BỘ NHỚ:

- M+ : Nhớ cộng (một giá trị được nhớ cộng, khi gọi nhớ giá trị đó,nó sẽ được cộng dồn vào kết quả của phép tính đang thực hiện)
- M- : Nhớ trừ (một giá trị được nhớ trừ khi gọi nhớ phép tính đang thực hiện sẽ tính trừ đối với giá trị được nhớ trừ).
- MRC : Bấm lần 1: gọi nhớ dữ liệu. Bấm lần 2: xoá bộ nhớ.

Ví dụ: Thực hiện phép tính sau, sử dụng bộ nhớ 1

80 x 9 = A
- 50 x 6 = B
+ 20 x 3 = C
A – B + C = ?

B1: AC MRC MRC hoặc MC
B2: 80 X 9 M+
B3: 50 X 6 M-
B4: 20 X 3 M+
B5: MRC hoặc MR = 480

3.CÁC PHÍM CHỨC NĂNG KHÁC

- ▷: Xóa từng số hạng của chữ số vừa nhập, bắt đầu từ số hàng đơn vị(khi nhập sai, cần chỉnh sửa lại)
- C : Xóa toàn bộ giá trị vừa nhập

4.TÍNH THUẾ

-Chức năng: Tự động tính và thể hiện giá cộng thuế, giá trừ thuế, giá bán bao gồm thuế và tiền thuế.

-Dấu hiệu nhận biết: TAX + TAX -

a)Kiểm tra tỷ lệ thuế hiện có:

B1: Bấm AC

B2: Bấm TAX + màn hình hiển thị (TAX % 5)

b)Thiết lập tỷ lệ thuế:

B1: Bấm giữ phím RATESET % đến khi màn hình hiển thi chữ **SET**

B2: TAX + màn hình hiển thị (TAX % 5)

B3: Nhập tỷ lệ thuế mong muốn

B4: RATESET % (để thiết lập tỷ lệ thuế)

c)Tính giá bao gồm thuế, giá không bao gồm thuế và tiền thuế

Ví dụ 1: Cho giá chưa thuế V.A.T của một mặt hàng là: $150, biết thuế V.A.T là 5%. Tính giá bán bao gồm thuế?

B1: **Nhập tỷ lệ thuế** (cách thiết lập nhưrên)

B2: AC 1 5 0

B3: TAX+ (giá bao gồ m thuế " = 157.5")

B4: TAX+ (tiề n thuế " = 7.5")

Ví dụ 2: Giá bán bao gồm thuế V.A.T của một mặt hàng là $100. Biết tỷ lệ thuế V.A.T là 5%, tính giá chưa thuế và tiền thuế ?

B1: **Nhập tỷ lệ thuế** (cách thiết lập nhưrên)

B2: AC 1 0 0

B3: TAX- (giá đã trừ đi 5% thuế "=95.238"

B4: TAX- (tiề n thuế " = 4.761")